

TA 10110, TA 10220, TA 10300, TA 10330, TA 10400, TA 10430, TA 10530, TA 10440, TAVAN ARMATÜRÜ

KULLANIM ALANLARI

- Bina girişlerinde ve binaların merdiven aralıklarında
- Daire içi uzun koridorlarda
- Daire içi gerekli konumlarda
- Kapalı otoparklarda
- Otellerde gerekli konumlarda
- Okullarda, hastanelerde ve benzin istasyonlarında

GENEL EMNİYET UYARILARI

- Ürünü orijinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünüşünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Sulu ve nemli ortamlarda bulundurmuyunuz.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Yüksek gerilim uygulamayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazda 230-240V~ gerilim bulunduğu için uzman olmayan kişilerce dokunulması ve montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.

MONTAJ ve KULLANIM İLE İLGİLİ UYARILAR


- Cihazın montajı ulusal kablolama ve tesisat standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Isıtıcı cihazlardan ve nemli ortamlardan uzak yerlere monte ediniz.
- Cihazı tavana tam yatay olarak monte ediniz.
- İlk olarak topraklamayı yapınız.
- Elektrik vermeden önce ampulleri takınız.
- Camı temizlemek gerektiğinde kuru bir bezle temizleyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma gerilimi	230-240V~ 50/60 Hz
Aydınlatma yükü	Max 1x100W E27 ampul (TA 10400) Max 2x40W E27 ampul (TA 10530) Max 1x60W E27 ampul (TA 10300) Max 2x60W E27 ampul (Diğer armatürler)
Koruma derecesi	IP20
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ +40 °C

MONTAJ

MODEL : TA 10110, TA 10220, TA 10330, TA 10430, TA 10440, TA 10530




(230-240V~) Besleme kablolarını ortadaki lastik parçayı delerek geçiriniz. Tavan montaj deliklerinden cihazı monte ediniz. (Dubel ve vidalar ambalajın içindedir.)




Rondelayı sağdan sola çevirerek açınız. Camı taktıktan sonra rondelayı oturarak soldan sağa çeviriniz. Rondela ve camı çıkartınız.

MODEL : TA 10400




Cam tutturma parçasını sağdan sola çeviriniz.




(230-240V~) Besleme kablosunu, bağladıktan sonra tavana montaj deliklerinden cihazı montajını yapınız. (Dubel ve vidalar ambalajın içindedir.)

MODEL : TA 10300



Camı sağdan sola çevirerek açınız.



(230-240V~) Besleme kablosunu, bağladıktan sonra tavana montaj deliklerinden cihazı montajını yapınız. (Dubel ve vidalar ambalajın içindedir.)

Daha fazla bilgi için: 0 800 261 78 05 no'lu ücretsiz danışma hattımızı arayabilirsiniz.

info@na-de.com.tr • www.na-de.com.tr

TA 10110, TA 10220, TA 10300, TA 10330, TA 10400, TA 10430, TA 10530, TA 10440 CEILING ARMATURE

USAGE AREAS

- At the building entrances, stair vestibules.
- At the long halls within the flats.
- At the places required within the flats.
- At the parking garage.
- At the requisite locations within the hotels.
- At the schools, hospital and oil filling station.

GENERAL SECU

- Take off the original package and control if there is any damage of transportation and general view of the product.
- Do not use the product at the cross-purposes.
- Keep it away from water and moist areas.
- Do not use the product at dusty, dirty and rusty places.
- Do not supply high voltage.
- Do not apply any liquid.
- Protect from any stroke.
- Using 230-240V~ voltage is so dangerous that only the specialist electricians must install and apply.

CAUTIONS FOR INSTALLATION AND USAGE


- Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national wiring and electrical operating conditions.
- Turn of the network before mounting.
- Do not mount the product near the radiator and moist areas.
- Place the product horizontal to the ceiling.
- Make the earth connection first
- Fix the bulbs before operating
- When a cleaning needed for the glass, take of carefully and clean with a dry rag.

SPECIFICATION


Operating voltage	230-240V~ 50/60 Hz
Lighting load	Max 1x100W E27 lamp (TA 10400) Max 2x40W E27 lamp (TA 10530) Max 1x60W E27 lamp (TA 10300) Max 2x60W E27 lamp (The others)
Protection class	IP20
Operating temperature	-20 °C ~ +40 °C

MOUNTING

MODEL : TA 10110, TA 10220, TA 10330, TA 10430, TA 10440, TA 10530




Perforate middle plastic piece and pass cable (230-240V~) mount the product from ceiling holes.
(Ped and screws are in package)




Open the washer cover by turning from right to left After putting the cover turn the washer from left to right. Take off glass and washer.

MODEL : TA 10400




Turn right to left and open the glass attaching piece.




After connecting supply cable, mount the product from mounting holes to ceiling.
(Pags and screws are in the package)

MODEL : TA 10300



Turn right to left and open the glass



After connecting supply cable, mount the product from mounting holes to ceiling.
(Pags and screws are in the package)