

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

GENİŞLEYEBİLİR MODÜLER YANGIN ALGILAMA ve UYARI PANELİ

7000M+

7000M+ Genişleyebilir Modüler Yangın Algılama ve Uyarı Santrali; acil durum senaryolarının oluşturulabildiği, farklı özellikte adreslenebilir ürünlerin çevrim hattına bağlanabildiği, çok işlevli ve çok yönlü, yüksek güvenilirlikli bir yangın algılama santralidir. 2 çevrim standart bulunur, +8 çevrim ilave edilebilir.

7000M+; çevre birimlerle entegrasyonu yapılarak yangın anında asansörler, kartlı geçişler, basınçlandırma fanları, duman egzoz fanları, klima santralleri gibi mekanik aksamaları kontrol edebilir. Ayrıca akış anahtarları, kelebek vanalar, yangın pompaları gibi yangın söndürme sistemlerinin arıza olayları ve önemli noktalarının hata durumları anlık olarak izlenebilir.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Otomatik adresleme yapısı ile sıralı adresleme gerçekleştirilir. Bu sayede saha elemanlarının elle adresleme ihtiyacı ortadan kaldırılmış olur.



- ✓ Arıza durumları (kısa devre ve kesinti) ve otomatik sıfırlama için yangın alarm çevrimleri ve siren çıkışlar üzerinde kontrol
- ✓ Çevrimden çıkarılan cihazların tespiti ve otomatik sıfırlama
- ✓ Yangın durumu için bekleme süresi tanımlama
- ✓ Yangın durumu için dahili buzzer
- ✓ Arıza durumu için dahili buzzer
- ✓ Dahili gerçek zamanlı saat
- ✓ Test modları ve seçenekler

- ✓ Panel üzerinden otomatik adresleme
- ✓ Dahili network çıkışı
- ✓ Dahili modbus çıkışı
- ✓ Dahili printer çıkışı
- ✓ Parametrelerin ve çalışma modlarının programlanması
- ✓ Türkçe / İngilizce dil seçeneği
- ✓ Yangın alarm bölgeleri test edilebilir
- ✓ Arkadan aydınlatmalı rahat okunabilir 4 satır ekran
- ✓ Çıkışların ve entegre harici cihazların ayarlanması

Çevrim (Loop):	1 x 210 adres
Min/Max Çevrim (Loop):	2 / 10
Max Adres	2100
Yangın durumu:	1 adet röle çıkışı (arttırılabilir)
Arıza durumu:	1 adet röle çıkışı (arttırılabilir)
İzlenebilir Giriş:	2 adet (arttırılabilir)
Kullanıcı için DC çıkış:	1 x (27.6 +1 / -8) DCV / 0,7A
Siren çıkışı:	2 x (27.6 +1 / -8) DCV / 0,7A
Siren Hat sonu direnci:	1.5kΩ
Kuru Kontak anahtarlamalar:	0.5A / 125VAC; 1A / 30VDC
İzlenebilir Çıkış Hat Sonu Direnci:	3.3kΩ
Çevrim maksimum direnci:	- hat 28Ω + hat 60Ω

Voltaj:	220 / 230V
Frekans:	50Hz
Akü sayısı:	2 adet
Bağlantı:	Seri bağlantı
Akü nominal voltajı:	2 x 12VDC /26 Ah
Şarj voltajı:	28V
Boyutlar:	520 x 419 x 204mm
Yeni Kabin Boyutları:	480 x 390 x 172mm
Ağırlık (aküler hariç):	10 kg