

FD7201M Konvansiyonel Sistemi Adresleme Adaptörü Konvansiyonel cihazların adresli sisteme entegrasyonunda kullanılır.

FD7201M modülüne bağlanan hatta max 32 cihaz olması önerilir. Hat sonu direnci ile konvansiyonel hat sürekli izlenerek hata durumu takip edilir. Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur tarafından programlanabilir.



Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (18-30)VDC
Konvansiyonel hat voltajı	: (11-30) VDC
Konvansiyonel hat akımı:	
Arıza durumu Hat kopuk	: (0-2) mA
Arıza durumu Kısa devre	: 47 mA'den fazla
Normal durum	: (3-12) mA
Yangın durumu	: (14-46) mA
Çalışma sıcaklığı	: - 5°C ila 40°C
Bağıl nem	: 40°C'de (93±3) %
Boyutlar (taban dahil)	: 92 x 50 x 26 mm
Gövde malzemesi	: ABS plastik, beyaz

