

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLÜ

FD7203

FD7203 Giriş-Çıkış Modülü adreslenebilir yangın algılama sistemi ile çevre birimlerin entegrasyonları kullanılır.

FD7203 Giriş-Çıkış modüllerinin giriş (izleme) kısmı kuru kontak izlemesi için kullanılır (Kelebek vana Flow switch, Gaz santralleri, Söndürme sistemleri vs.) Yapılan bu algılamanın olay türü, sistemde farklı amaçlar için kullanılabilir.

FD7203 Giriş-Çıkış modüllerinin çıkış (kontrol) kısmı yangın otomasyonu dahilinde kontak çıkışı ile istenen çevre sistemleri kumanda edilebilir. Duman egzoz fanları (Duman/Yangın damperleri, Asansörler, Klima santralleri vs.)

Harici besleme ile siren modülü olarak kullanılabilir. Hat sonu direnci ile siren hattı sürekli izlenerek hata durumu takip edilir.

Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur



Teknik Bilgiler

Giriş:

Hat Kopuk	: R line> 25kΩ
Kısa Devre	: R line≤2,2kΩ
Normal Çalışma	: 5,7kΩ<R line <15kΩ
Normal Çalışma	: 2,2kΩ <R line <5,7kΩ
Etkinleştirilmiş giriş	: 0kΩ ≤R line <5,7kΩ
(giriş kısa devre için kontrol etmez)	

Çıkış :

Kuru kontak: 30VDC / 1A, 125VAC / 0,5A

Siren Modülü Enerjili Çıkış:

(12 ÷ 30) V DC 400mA

Bağıl nem : ($\leq 95\%$) 40 °C

Boyutlar : 90x66x22mm

Ağırlık : 0.075 kg

Adresli hat Besleme gerilimi: (15-30) VDC

